

云存储使用指导说明

目录

1、云服务简介.....	1
2、使用云存储功能必须具备的条件：.....	1
3、使用指导.....	2
3.1 设备软件升级.....	2
3.2 网页插件升级.....	3
3.3 开通设备云存储功能.....	3
3.4 查看云存储录像.....	4

1、云服务简介

华迈千里眼智能家居产品率先采用云端存储功能为您提供 7 天循环不间断报警视频存储，并支持随时随地在电脑或手机上查看录像，登录您的 www.see1000.com 账号，即可简单快捷地管理您的录像视频。

我们深知，您的个人数据安全是重中之重，因此，我们为您设立了坚实的安全措施，通过分布式、离散化元数据、三重备份、密钥等方式确保您的数据隐私安全。

注：当用户设备发生报警时，则报警前 30 秒+报警期间+报警后 5 分钟录像，均会被记录。

7 天循环不间断报警录像存储，指用户可查询，如当前时间为 2014 年 5 月 28 日 09: 00，则用户最早可查询到 5 月 22 日 00: 00 至当前时间的报警录像

2、使用云存储功能必须具备的条件：

- 设备需要手动升级至支持云存储功能的软件版本。
- 网页插件需要升级至支持云存储功能的版本。
- 需要至“我的云服务——购买云服务”页面开启相应设备云存储。

3、使用指导

3.1 设备软件升级

3.1.1、请将设备软件升级至支持云存储功能的版本：

Z2： Z2 支持云存储功能软件.fpk

Z2s： Z2s 支持云存储功能软件.fpk

3.1.2、升级方式：

进入设备的配置界面找到：系统管理—固件升级，选择相应软件，进行升级。



怎样进入配置界面？

1、已完成网络配置且设备网络与电脑网络处于同一局域网的摄像机，登录管理平台

(www.see1000.com)：设备管理-设备列表，找到相应设备选择“参数配置”可进入配置界面。



2、Z2s 可通过网线与电脑直连，设置电脑网关为 192.168.244.XX（XX 不能为 244），网页

打开 192.168.244.244 即为摄像机配置界面。

3、在 AP 模式下 Z2/Z2s 进入配置界面步骤：

1) 摄像机上电

2) 请确保摄像机系统指示灯（STATUS）正常闪烁，网络指示灯（LINK）绿色常亮（如果为红色/不亮，请进行复位操作：长按摄像机背面 WPS/RST 按钮约 10 秒，直到摄像机指示灯全亮，完成重启）。

3) 请使用笔记本电脑无线网卡连接摄像机 WIFI 热点 See1000_XXXXXX (注：XXXXXX 为设备 SN 号后 6 位)。

4) 网页打开 192.168.1.1 即为配置界面（如果打不开，确定一下笔记本无线是否已经连接到 See1000_XXXXXX，有线网卡是否已经断开，可运行 arp -d 命令。）

注：固件升级时间约 3-5 分钟，此过程中请勿切断摄像机电源。

3.2 网页插件升级

登录管理平台（www.see1000.com）：点击右上角“下载”进入下载页面——“网页插件”下载插件并安装。



3.3 开通设备云存储功能

登录管理平台（www.see1000.com），“云服务——购买云服务”处，勾选设备，点击“免费试用”，则相应设备云服务启用，且在指定日期前均为免费使用。免费试用结束，设备将自动关闭云存储功能。



	设备名称	序列号	云服务状态	云服务到期时间
<input type="checkbox"/>	Z2S	XXXXXXXXXX	使用中	2014-09-05 12:00

免费试用

3.4 查看云存储录像

登录管理平台（www.see1000.com），“云服务——我的云服务”处，“操作”相应设备，则进入该设备云端录像回放页面，如下图

您的设备 8602 的使用有效期为 2014-09-05 12:00 返回我的云服务

1194 kbps
2014-08-06 11:37:32

视频播放框

时间轴显示方式

1小时 24小时

定位播放点

播放/暂停 快进 停止

灰色部分表示有录像

31 1 2 3 4 5 6

可查看录像的日期

00:00 08-06 06:00 12:00 18:00 00:00 08-07